



## KIEGÉSZÍTŐ MODULOK

### Bővítő modul

88970215

Millenium 3 XR06 bővítés, 4 bemeneti, 2 kimeneti relé,  
12 V DC

- Saját tápellátás
- MODBUS Master vagy Slave
- Digitális és analóg bővítmények
- Applikáció specifikus modulok

### TERMÉKLEÍRÁS

A bővítőmodulokkal a logikai modulok be- és kimeneteinek száma egyszerűen és gyorsan igazítható a tényleges igényekhez. A maximális számú bővítéssel 30 bemenet és 20 kimenet érhető el. Megfelelő alapmodul esetén lehetőség van arra, hogy relé- és tranzisztorkimenetek is legyenek ugyanabban a bővítőegységben. Az XR modulok együtt használhatók az XN05 és XN06 hálózati kommunikációs modulokkal.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Bemenetek száma</b>	4
<b>Jóváhagyások</b>	CE, CSA, RoHS, UL
<b>Kimenet típusa</b>	Relékimenetek
<b>Kimenetek száma</b>	2
<b>Logikai 0 feszültségküszöb (DC bemenet)</b>	3 V
<b>Logikai 1 feszültségküszöb (DC bemenet)</b>	7 V
<b>Magasság</b>	90 mm
<b>Max. kapcsolófeszültség</b>	250 V AC
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Mélység</b>	57,5 mm
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Szélesség</b>	35,5 mm
<b>Tápfeszültség</b>	12 V DC

